

Robust, flexibel leistungsstark

RC06 IR-Fernbedienung

Dieser Handsender ist für raue Umgebungen wie gemacht. Die RC06 ist mit ihren robusten Tasten ebenso staub- und spritzwasserdicht konzipiert. Durch Umschalten des Sendecodes in der Fernbedienung können sowohl Empfänger von PSE Elektronik, als auch Siemens Decoder IR-64K und Infrarot-Systeme bedient werden.



Technische Daten

Abmessungen: 120 x 65 x 28 mm

Tasten: 8 (je Ø 12 mm)

Batterie: enthalten
2 x AA (Mignon 1,5 V / 2.900 mAh)

Schutzklasse: IP 54

Senderreichweite PSE-Code maximal:
Innenbereich ca. 50 m ----- Außenbereich ca. 25 m

Senderreichweite Siemens-Code maximal:
Innenbereich ca. 40 m ----- Außenbereich ca. 15 m

Passend für folgenden Empfänger:
IRE 10 (PSE) und IR-64K (Siemens-Decoder)

Abstrahlwinkel: ± 10° pro Sendediode

Max. Stromverbrauch im Dauerbetrieb: ca. 60 mA

Gewicht: ca. 160 g

Leistungsmerkmale

- DIP/Codierschalter im Handsender
- Frontfolie nach Ihrem Design möglich
- Tastenfarben individuell wählbar (rot/grün/blau/gelb/sw)

Konfiguration



DIP-Schalter "Konfiguration/Config"

- 1 ON = Siemens Code (LED blinkt schnell)
OFF = PSE Code (LED blinkt langsam)

- 2 ON = Siemens IR64K Code
OFF = Siemens Infrarot Code

- 3 - 4 Sendeleistung lt. Tabelle →
Stufe 1&2 LED grün
Stufe 3&4 LED rot

- 5 - 8 Adressierung PSE-Code

Sendeleistung	DIP 3	DIP 4
Stufe 1 – minimal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stufe 2 – niedrig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stufe 3 – mittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stufe 4 – maximal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>