

# Robust, flexibel leistungsstark

## RC06 IR-Fernbedienung

Dieser Handsender ist für raue Umgebungen wie gemacht. Die RC06 ist mit ihren robusten Tasten ebenso staub- und spritzwasserdicht konzipiert. Durch Umschalten des Sendecodes in der Fernbedienung können sowohl Empfänger von PSE Elektronik, als auch Siemens Decoder IR-64K und Infrarot-Systeme bedient werden.



## Technische Daten

**Abmessungen:** 120 x 65 x 28 mm

**Tasten:** 8 (je Ø 12 mm)

**Batterie:** enthalten  
2 x AA (Mignon 1,5 V / 2.9000 mAh)

**Schutzklasse:** IP 54

**Senderreichweite PSE-Code maximal:**  
Innenbereich ca. 50 m ----- Außenbereich ca. 25 m

**Senderreichweite Siemens-Code maximal:**  
Innenbereich ca. 40 m ----- Außenbereich ca. 15 m

**Passend für folgenden Empfänger:**  
IRE 10 (PSE) und IR-64K (Siemens-Decoder)

**Abstrahlwinkel:** ± 10° pro Sendediode

**Max. Stromverbrauch im Dauerbetrieb:** ca. 60 mA

**Gewicht:** ca. 160 g

## Leistungsmerkmale

- DIP/Codierschalter im Handsender
- Frontfolie nach Ihrem Design möglich
- Tastenfarben individuell wählbar (rot/grün/blau/gelb/sw)

## Konfiguration



### DIP-Schalter "Konfiguration/Config"

- 1 ON = Siemens Code (LED blinkt schnell)  
OFF = PSE Code (LED blinkt langsam)

- 2 ON = Siemens IR64K Code  
OFF = Siemens Infrarot Code

- 3 - 4 Sendeleistung lt. Tabelle  
Stufe 1&2 LED grün  
Stufe 3&4 LED rot

- 5 - 8 Adressierung PSE-Code

Sendeleistung	DIP 3	DIP 4
Stufe 1 – minimal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stufe 2 – niedrig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stufe 3 – mittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stufe 4 – maximal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>