

Robust und widerstandsfähig

RC04 IR-Fernbedienung

Ob im Betonwerk in einem rauen Umfeld oder in großen Werkhallen – der Handsender RC04 ist staub- sowie spritzwasserdicht konzipiert. Er findet häufig seinen Einsatz zur Steuerung von Toren oder Förderbändern die vom Stapler aus bedient werden. Auch mit Handschuhen sind die Tasten gut bedienbar.



Technische Daten

Abmessungen: 120 x 65 x 22 mm

Tasten: 4 (13x13 mm)

Batterie: enthalten
2 x 1,5 V Mignon AA

Schutzklasse: IP 54

Senderreichweite Standard:
Innenbereich ca. 25 m
Außenbereich ca. 10 m

Abstrahlwinkel: $\pm 10^\circ$

**Maximaler Stromverbrauch im
Dauerbetrieb:** ca. 50 mA

Gewicht: ca. 150 g

Leistungsmerkmale

- Tasten leuchten während der Betätigung
- Adressierung einstellbar
- Sonderoptionen mit weniger und mehr Reichweite verfügbar
(von ca. 2 m im Innenbereich bis zu ca. 20 m im Außenbereich)



- Ansteckclip für Gürtel als Zubehör erhältlich